

SUPER PHASE SHIFTER SP400

Ultimate Phase Shifter Effects Pedal

この度は BEHRINGER SUPER PHASE SHIFTER SP400 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。このフェイズ・エフェクト・ペダルは、フット・スイッチに触れるだけで、ヴィンテージ・フェイズのシフティング効果から新しいフェイズ・シフティング効果まですべて実現します。クラシックなマルチステージ・フェイザーから、上昇・下降する渦を巻くような新しいサウンドまで、多彩なサウンドをお楽しみください。

1. コントローラー

① **MODE** コントローラーを使ってエフェクト・モードを選択します。

4/8/10/12 ステージ: フェイザー・エフェクトの段階数を決定します。サウンドは、ヴィンテージのフェイジング・サウンドから、深く力強いフェイジング・エフェクトまで多岐に渡ります。

FALL: このモードでは、一定の下降フェイジング・サウンドを表現します。

RISE: このモードでは、永久に上昇するフェイジング・サウンドのようなサウンドを作ります。

STEP: このモードでは、フィルターの变化により設定した段階で上昇と下降を行います。

② **RES(onance)** は、エフェクトの強度をコントロールします。

③ **DEPTH** を使って、変調の深さを設定できます。

④ **RATE** は、変調速度を決定します。また、**RATE** は、フット・スイッチのタップ機能や外部エクスペッション・ペダルで入力することもできます。

⑤ この 6.3 mm モノラルフォンジャック入力端子 (**In**) に楽器ケーブルを差し込みます。

⑥ 6.3 mm モノラルフォンジャック出力端子 (**Out**) が、アンプに信号を送信します。

⑦ 6.3 mm **EXP/CTL** フォンジャックを使って、二つの異なる種類のペダルのいずれか一つをつなぐことができます。

- ペダル・フット・スイッチ ⑧ ではなく外部フット・スイッチを使って LFO 速度をタップ入力します。
- ペダル・フット・スイッチではなく外部フット・スイッチを使って (LFO は停止) から、**RATE** ノブ ④ の 置によって設定される最大値までで変調させます。

⑧ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。フット・スイッチを 2 秒以上踏むと、**RATE** 効 をタップ入力することができます (**ON/BATT** ランプが点滅します)。

⑨ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。タップ入力機能が有効なときはランプが点滅します。

DCIN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。



BATTERY COMPARTMENT (バッテリーコンパートメント) は、ペダルカバーの下に設けられています。9V 電池 (売り) を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

◇ **SP400** にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、**SP400** は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

◇ まれに、外的影響 (例えば静電気放電) によって、信号妨害や機能不全が発生し、装置の常の動作が妨げられる場合があります。そういった場合は、アンプの音を下げて入力端子からジャックを抜き、装置を再起動させてください。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

In 入力

コネクター 6.3 mm モノラルフ
オンジャック

インピーダンス 500 kΩ

Out 出力

コネクター 6.3 mm モノラルフ
オンジャック

インピーダンス 1 kΩ

EXP/CTL

コネクター 6.3 mm ステレオフ
オンジャック

インピーダンス 1 kΩ

電源供給

9V^{DC}, 100 mA regulated

BEHRINGER PSU-SB

米国 / カナダ 120 V~, 60 Hz

中国 / 韓国 220 V~, 50/60 Hz

ヨーロッパ /
オーストラリア 230 V~, 50 Hz

日本 100 V~, 50 - 60 Hz

輸出用モデル 120/230 V~, 50 - 60 Hz

電源接続 2 mm DC ジャック、
センターマイナス

バッテリー 9V タイプ 6LR61

消費電力 60 mA

寸法および重量

寸法 約 54 x 70 x 123 mm
(高 x 幅 x 奥行)

重量 約 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものでもありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスベックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands